



گیرنده تک کانال 30 آمپر

ویژگی‌های گیرنده:

- قابلیت لرن کردن ریموت
- امکان تغییر مداری با فشار دادن دکمه گیرنده
- جریان دهی 30 آمپر
- امکان لرن کردن 50 ریموت
- چشمک زدن ال ای دی وضعیت، هر سه ثانیه یکبار (نشان دهنده عملکرد صحیح است)

مشخصات فنی	
220 ولت	تغذیه ورودی
30 آمپر	حداکثر جریان هر خروجی
50 عدد	ظرفیت تعداد ریموت
70 × 44 × 30	ابعاد (میلیمتر)

مدهای انتخابی گیرنده:

- مد حافظه‌دار
 - در این حالت با فشار دادن دکمه لرن شده، گیرنده حالت خود را عوض می‌کند. یعنی اگر روشن بود، خاموش می‌شود و اگر خاموش بود، روشن می‌شود.
 - مد فشاری
 - در این حالت تا زمانی که دکمه ریموت را نگه دارید رله گیرنده فعال می‌ماند و با رها کردن دکمه ریموت رله غیرفعال می‌شود.
 - مد لحظه‌ای
 - در این حالت با فشار دادن دکمه لرن شده، رله به مدت یک ثانیه روشن می‌ماند. و بعد از آن قطع می‌شود.
 - مد دزدگیر
 - در این حالت با فشردن کلید A روی ریموت، رله گیرنده وصل می‌شود و فشردن B قطع می‌شود.
- *** شما میتوانید با سه بار فشار دادن پشت سرهم دکمه لرن بصورت سریع، مد کاری را بطور دوره ای تغییر دهید.

طريقه لرن کردن گيرنده:

1. دکمه لرن را به مدت سه ثانیه فشار دهيد تا ال اى دى روی گيرنده به حالت چشمک زن برود.
2. يكى از دکمه های ريموت خود را فشار دهيد تا ال اى دى دو بار به صورت سريع چشمک بزند و لرن شدن را تاييد کند.

طريقه پاك کردن کل حافظه:

1. گيرنده را از برق جدا کنيد.
2. دکمه لرن دستگاه را نگه داريد.
3. گيرنده را به برق وصل کنيد. ال اى دى به مدت هفت ثانیه روشن ميماند و پاك شدن حافظه را تاييد ميکند.

طريقه پاك کردن ريموت از قبل تعريف شده:

1. دکمه لرن را به مدت سه ثانیه فشار دهيد تا ال اى دى روی گيرنده به حالت چشمک زن برود.
2. يكى از دکمه های ريموت خود را فشار دهيد تا ال اى دى به مدت يك ثانیه روشن بماند و پاك شدن ريموت را تاييد کند.

راهنماي شماتيک دستگاه

